

PARAPROJECT®

Case N12

Laden , Transportieren , Aufbewahren



Bezeichnung	PARAPROJECT Case N12 Charge Only, 15,6", weiß
Artikelnummer	208.418-170
GTIN / EAN	4006793002296
Einsatzgebiet	Bildung , Industrie
Lieferumfang	- PARAPROJECT® Case N12 - Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 6 Y-Adapter Kabel, IBM-Buchse (C5, 3-polig) auf 2 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - Bedienungsanleitung
Materialien	- ABS-Kunststoff / PMMA - Aluminium - Con-Pearl® - Industrieleder
Transport	Teleskopauszug, 4-fach / 2 seitliche Tragegriffe / Zahlenschloss / 4 Leichtlaufräder ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	13500 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Technische Ausstattung innen: - 12 staufächer (B x T x H: 38 x 255 x 390 mm) für Tablets oder Laptops - Staufach für Zubehör z.B. Access Point, Router und / oder Apple TV - programmierbarer, interner Ladetimer - Hauptschalter - Schuko Steckdosen für z.B. Masterlaptop oder Access Point - Kofferdeckel: - Tasche mit Reißverschluss, Tasche mit Klettverschluss und Einsteckfach mit Gummischlaufe - Lüftungsöffnungen im Deckel - Technische Ausstattung außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - 4-fach Teleskopauszug - 2 seitliche Tragegriffe - Zahlenschlösser - 4 Leichtlaufräder mit ø 75 mm (davon 2 mit Radfeststeller)
Kompatible Geräte	Alle Tablets / Laptops bis 15,6", die mit eigenem Netzteil geladen werden können

PARAPROJECT®

Case N12

Laden , Transportieren , Aufbewahren

max. Geräteanzahl	12
Betriebssystem	Chrome OS / Windows / Android
Kabeltypen für Geräte	Y-Adapter Kabel, IBM-Buchse (C5, 3-polig) auf 2 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig)
Netzteil	Verwendung der kundeneigenen Netzteile
Ausgangsleistung je Port	siehe Originalnetzteil
Optionales Zubehör	- Y-Adapter Kabel, 2 Euro-Flachbuchse (2-polig) - Y-Adapter Kabel, 2 IBM-Buchse (C5, 3-polig)
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Innen: - Hauptschalter - 10 IBM-Buchse (C5, 3-polig) - 6 Y-Adapter Kabel, IBM-Buchse (C5, 3-polig) auf 2 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 2 Schuko Steckdosen für z.B. Masterlaptop oder Access Point
Stromdaten	- 100 - 240 V - max.10 A - 50/60 Hz
Maße Gerätefächer (BxTxH)	38 x 255 x 320 mm (+ 50 mm zusätzliche Höhe dank Kofferdeckel)
Farbe	weiß

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- optimale Belüftung



- praktischer Griff